

WEWNĘTRZNY CZYTNIK KART PAMIĘCI USB2.0

MODEL: AK132A

INSTRUKCJA OBSŁUGI

1. Informacje podstawowe

Niniejszy wewnętrzny czytnik kart USB 2.0 pozwala na szybkie i łatwe kopiowanie plików pomiędzy różnymi typami kart pamięci a komputerem PC.

Wszelkie typy plików mogą być przenoszone, zapisywane, kopiowane i usuwane; w tym dokumenty, filmy, obrazy, gry oraz muzyka. Czytnik jest idealny do użycia z telefonem komórkowym, kamerą cyfrową lub urządzeniem PDA. Po instalacji czytnika można przez niego podłączać dodatkowego urządzenia USB do komputera.

- Wewnętrzny czytnik kart pamięci pamięci flash All in One z dodatkowymi 4 portami USB 2.0.
- Charakteryzuje się bardzo wysoką jakością wykonania.
- Służy do zapisywania i odczytywania wszystkich najpopularniejszych kart flash.
- Bardzo krótki okres oczekiwania na odczytanie karty (mniej niż 1 s).
- Nie wymaga instalacji sterowników w systemie Windows 98SE i nowszych.
- Posiada 2 diody sygnalizujące status urządzenia.
- Obsługiwane systemy: Windows 98, 98SE, NT, ME, 2000, XP, VISTA, 7, 8.
- **Odczytuje karty:**
- Mini SD - Mini Secure Digital (z adap.),
SD - Secure Digital, SDC - Secure Digital Comatible, SD Ultra - Secure Digital Ultra, SDHC (Secure Digital High Capacity)
MMC - Multimedia Card, MMC II - Multimedia Card II, HS-MMC - High Speed Multimedia Card,
RS-MMC - Reduced Size Multimedia Card,
M2 cards
Compact Flash (CF I,II,III i IV),
IBM Micro Drive (MD),
Smart Media (SM),
XD
T-flash
- Wymiary: 10 x 9,5 x 2,5 cm
- Kolor: czarny.

Wymagania sprzętowe:

- złącze USB 2.0 na płycie głównej (9 pin),
- wolna kieszeń w obudowie komputera (szerokość jak stacja dyskietek 3.5").

2. Instalacja i uruchomienie

1. Wyłącz komputer, odłącz go od sieci elektrycznej i odtwórz obudowę komputera.
2. Zdemontuj z obudowy zaślepkę kieszeni 3,5".
3. Włóż czytnik do kieszeni i trwale przymocuj ją do kieszeni za pomocą śrubek.
4. Podłącz wtyk kabla USB czytnika do wolnego gniazda 9-pin USB 2.0 na płycie głównej komputera. Szczegółów dotyczących umiejscowienia tego gniazda szukaj w instrukcji obsługi do płyty głównej.

5. Zamknij obudowę komputera i podłącz komputer do sieci elektrycznej.
6. Włącz komputer i poczekaj na załadowanie się systemu operacyjnego. Podłączony czytnik kart wykryje się automatycznie w systemie, sterowniki zainstalują się automatycznie. Uwaga: jeśli czytnik nie wykrył się w w systemie, sprawdź czy gniazdo USB 2.0 na płycie głównej jest włączone w BIOSIE (szczegółowej instrukcji wykonania tej operacji szukaj w instrukcji obsługi płyty głównej)
7. Czytnik kart jest gotowy do użycia.

3. Wskazówki dotyczące bezpiecznego użytkowania sprzętu i prawidłowej eksploatacji

1. Czyścić wilgotną szmatką. Nie używać silnych detergentów ani rozpuszczalników.
2. Chronić przed gorącem i wodą.
3. Nigdy nie wkładać obcych obiektów do gniazd znajdujących na zewnątrz urządzenia ponieważ można dotknąć elementów znajdujących się po napięciu. Może to spowodować powstanie pożaru, zniszczenie urządzenia lub ryzyko porażenia prądem.

deklaracja zgodności do pobrania pod adresem: <http://www.aptel.pl>

Informacja dla użytkowników o pozbywaniu się urządzeń elektrycznych i elektronicznych (dotyczy gospodarstw domowych)



Przedstawiony symbol umieszczony na produktach lub dołączonej do nich dokumentacji informuje, że niesprawnych urządzeń elektrycznych lub elektronicznych nie można wyrzucać razem z odpadami gospodarczymi. Prawidłowe postępowanie w razie konieczności utylizacji, powtórnego użycia lub odzysku podzespołów polega na przekazaniu urządzenia do wyspecjalizowanego punktu zbiórki, gdzie będzie przyjęte bezpłatnie. W niektórych krajach produkt można oddać lokalnemu dystrybutorowi podczas zakupu innego urządzenia. Prawidłowa utylizacja urządzenia umożliwia zachowanie cennych zasobów i uniknięcie negatywnego wpływu na zdrowie i środowisko, które może być zagrożone przez nieodpowiednie postępowanie z odpadami. Szczegółowe informacje o najbliższym punkcie zbiórki można uzyskać u władz lokalnych. Nieprawidłowa utylizacja odpadów zagrożona jest karami przewidzianymi w odpowiednich przepisach lokalnych.

Użytkownicy biznesowi w krajach Unii Europejskiej

W razie konieczności pozbycia się urządzeń elektrycznych lub elektronicznych, prosimy skontaktować się z najbliższym punktem sprzedaży lub z dostawcą, którzy udzieli dodatkowych informacji.

Pozbywanie się odpadów w krajach poza Unią Europejską

Taki symbol jest ważny tylko w Unii Europejskiej. W razie potrzeby pozbycia się niniejszego produktu prosimy skontaktować się z lokalnymi władzami lub ze sprzedawcą celem uzyskania informacji o prawidłowym sposobie postępowania.

