



**AG752A**

## STEROWNIK OŚWIETLENIA LED 12-24V + PILOT IR INSTRUKCJA OBSŁUGI

### 1. Informacje podstawowe

Bezprzewodowy ściemniacz / wyłącznik oświetlenia LED. Wyposażony w bezprzewodowy pilot zdalnego sterowania (RF) umożliwiający wygodne wyłączanie światła oraz ustawienie jasności taśm LED w płaszczyźnie od 1% do 100%. Wygodne złącze zasilające oraz wyjściowe (zaciski). Sterownik produktu posiada 1 kanał o maksymalnym obciążeniu do 8A. Pilot wykorzystuje komunikację radiową, co nie zakłóca działania pozostałych urządzeń, a jego zasięg to aż do 15 metrów w otwartej przestrzeni. W komplecie wszystkie niezbędne elementy montażowe oraz okablowanie.

#### Cechy produktu:

- Bezprzewodowy ściemniacz / wyłącznik oświetlenia LED 12V / 24V.
- Niezwykle komfortowy sposób na regulację oświetlenia LED typu single color.
- Pilot zdalnego sterowania (komunikacja radiowa RF) o maksymalnym zasięgu aż do 15 metrów.
- Wygodne złącze zasilające oraz wyjściowe (zaciski).
- Sterownik wyposażony w 1 kanał o obciążeniu maksymalnym do 8A.
- Bardzo prosty montaż (2 przewody zasilające sterownik oraz przewody wyjściowe do taśmy LED).

#### Specyfikacja:

- Materiał: tworzywo sztuczne
- Zasilanie (wejściowe): 12V - 24V
- Maksymalne obciążenie: 8A
- Maksymalna moc wyjściowa: 96W (12V) / 192W (24V)
- Sposób komunikacji: sygnał radiowy
- Częstotliwość sygnału (pilot): 433 MHz
- Zasięg (maksymalny): do 15 metrów
- Temperatura pracy: -20 stopni Celsjusza do +60 stopni Celsjusza
- Możliwość wyłączenia taśmy jednym przyciskiem
- Płynna regulacja jasności taśmy LED: 1%-100%
- Pilot zdalnego sterowania z baterią w zestawie
- Wygodne złącze zasilające oraz wyjściowe (zaciski).
- Wymiary (sterownik): 10,0 cm x 5,8 cm x 3,5 cm
- Wymiary (pilot): 5,8 cm x 3,0 cm x 1,2 cm
- **Kolor: czarny**

### 2. Instrukcja obsługi

Rozjaśnianie oświetlenia LED – wciskaj i przytrzymaj przycisk STRZAŁKA W GÓRĘ na pilocie zdalnego sterowania

Przyciemnianie oświetlenia LED – wciskaj i przytrzymaj przycisk STRZAŁKA W DÓŁ na pilocie zdalnego sterowania

Włączanie / wyłączenie oświetlenia – wciśnij przycisk I/O na pilocie zdalnego sterowania

### 3. Schemat podłączenia

**UWAGA: Sprawdź poprawność podłączenia przed uruchomieniem urządzenia!**

<b>INPUT V-</b>	zasilanie sterownika MINUS
<b>INPUT V+</b>	zasilanie sterownika PLUS
<b>OUTPUT V+</b>	zasilanie oświetlenia PLUS
<b>OUTPUT V-</b>	zasilanie oświetlenia MINUS

Odpowiednie przewody ze ściągniętą izolacją umieść w zaciskach i zabezpiecz je wciskając każdy zacisk w dół.

### 4. Uwagi i środki ostrożności

- Urządzenie przeznaczone jest do użytku wewnętrznego.
- Do czyszczenia używać wilgotnej ściereczki albo łagodnego detergentu.
- Nigdy nie zanurzać urządzenia w wodzie.
- Nie narażać na ekstremalnie wysokie i niskie temperatury.
- Chronić przed uszkodzeniami mechanicznymi.

#### Informacja dla użytkowników o pozbywaniu się urządzeń elektrycznych i elektronicznych (dotyczy gospodarstw domowych)



Przedstawiony symbol umieszczony na produktach lub dołączonej do nich dokumentacji informuje, że niesprawnych urządzeń elektrycznych lub elektronicznych nie można wyrzucać razem z odpadami gospodarczymi. Prawidłowe postępowanie w razie konieczności utylizacji, powtórnego użycia lub odzysku podzespołów polega na przekazaniu urządzenia do wyspecjalizowanego punktu zbiórki, gdzie będzie przyjęte bezpłatnie. W niektórych krajach produkt można oddać lokalnemu dystrybutorowi podczas zakupu innego urządzenia. Prawidłowa utylizacja urządzenia umożliwia zachowanie cennych zasobów i uniknięcie negatywnego wpływu na zdrowie i środowisko, które może być zagrożone przez nieodpowiednie postępowanie z odpadami. Szczegółowe informacje o najbliższym punkcie zbiórki można uzyskać u władz lokalnych. Nieprawidłowa utylizacja odpadów zagrożona jest karami przewidzianymi w odpowiednich przepisach lokalnych.

#### Użytkownicy biznesowi w krajach Unii Europejskiej

W razie konieczności pozbycia się urządzeń elektrycznych lub elektronicznych, prosimy skontaktować się z najbliższym punktem sprzedaży lub z dostawcą, którzy udzielią dodatkowych informacji.

#### Pozbywanie się odpadów w krajach poza Unią Europejską

Taki symbol jest ważny tylko w Unii Europejskiej.

W razie potrzeby pozbycia się niniejszego produktu prosimy skontaktować się z lokalnymi władzami lub ze sprzedawcą celem uzyskania informacji o prawidłowym sposobie postępowania.

