

AKTYWNY SPLITTER HDMI 1x2 4K

MODEL: HD28C



INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA

1. Informacje ogólne

Splitter HDMI! Rozdzielacz sygnału HDMI z 1 na 2 porty obsługujący rozdzielczość FULL HD 1080p oraz 4K. Umożliwi rozdzielanie sygnału równoległe na 2 urządzenia (odbiorniki) wykorzystujące port HDMI. Umożliwia przesyłanie obrazu i dźwięku z jednego nadajnika na dwa odbiorniki jednocześnie!

Cechy produktu:

- Produkt fabrycznie nowy, wysokiej jakości.
- Rozdzielacz sygnału umożliwia przesyłanie obrazu z jednego nadajnika na dwa odbiorniki HDMI jednocześnie.
- Możliwość rozdzielania sygnału (video i audio) na 2 urządzenia równoległe!
- Współpracuje z konsolami PlayStation 3 / 4, XBOX 360 / XONE, odtwarzaczami DVD i innymi urządzeniami HDMI!
- Wbudowane diody sygnalizacyjne LED.
- Urządzenie jest bardzo proste w obsłudze (nie wymaga dodatkowych sterowników).
- Wymaga dedykowanego zasilacza (obecny w zestawie).

Specyfikacja:

- Materiał: metal + tworzywo sztuczne
- 2 wyjścia HDMI (output) i 1 wejście HDMI (input) - standardowe HDMI
- Pozłacane gniazda HDMI
- Umożliwia wzmocnienie sygnału HDMI (do 10m na wejściu oraz do 15m na wyjściu)
- Dedykowany zasilacz sieciowy!
- Komplet diod sygnalizacyjnych (przy portach HDMI oraz wtyku zasilacza).
- Pełna zgodność ze standardem HDCP (V.1.2) oraz HDMI 1.4b
- Obsługiwana rozdzielczość: 480i, 480p, 576i, 576p, 720p, 1080i, 1080p oraz 4K
- Obsługa 12-bitowego Deep Color (36 bitów dla wszystkich kanałów)
- Wysoka wydajność: do 2.5 Gb/s
- Wejście sygnału DDC: 5 V p-p (TTL)
- Pionowe pasmo odświeżania: 50/60Hz
- Pasma wzmacniacza video: 2.5Gb/s = 250MHz
- Temperatura pracy: 0 stopni C do + 70 stopni C
- Wilgotność podczas pracy: 10% do 85% RH
- Wilgotność przechowywania: 5% do 90% RH
- Rozmiar produktu: 6,4 cm x 6,0 cm x 2,0 cm
- Długość kabla zasilającego: 1 m

2. Instalacja i obsługa

- Podłącz urządzenie źródłowe (np. dekodery, konsola do gier czy odtwarzacz Blu-ray) do wejścia "Input" w splitterze.
- Następnie podłącz urządzenia wyjściowe (np. 2 monitory czy 2 telewizory) do portów HDMI OUTPUT za pomocą kabla HDMI.
- Podłącz urządzenie do sieci elektrycznej za pomocą dołączonego w zestawie zasilacza
- Włącz wszystkie urządzenia źródłowe i wyjściowe.
- Od tego momentu splitter równoległe rozdziela sygnał HDMI ze źródła na dwa odbiorniki (np. telewizory) jednocześnie.

3. Uwagi i środki ostrożności

- Przechowuj urządzenie z dala od źródła wilgoci, w suchym i wolnym od zanieczyszczeń miejscu.
- Czyść urządzenie za pomocą suchej, delikatnej szmatki.
- Nie narażaj urządzenia na ekstremalnie niskie i wysokie temperatury.
- Nigdy nie otwieraj obudowy urządzenia. Powoduje to utratę gwarancji i możliwe jest też zniszczenie urządzenia.
- Nigdy nie używaj urządzenia gdy zauważysz, że kabel zasilający jest w jakikolwiek sposób uszkodzony.

W celu uzyskania maksymalnej żywotności urządzenia, należy stosować się do wszystkich ostrzeżeń, zasad ostrożności i zaleceń dotyczących konserwacji przedstawionych w niniejszej instrukcji.

Deklaracja zgodności do pobrania pod adresem: <http://www.aptel.pl>

Informacja dla użytkowników o pozbywaniu się urządzeń elektrycznych i elektronicznych (dotyczy gospodarstw domowych)



Przedstawiony symbol umieszczony na produktach lub dołączonej do nich dokumentacji informuje, że niesprawnych urządzeń elektrycznych lub elektronicznych nie można wyrzucać razem z odpadami gospodarczymi. Prawidłowe postępowanie w razie konieczności utylizacji, powtórnego użycia lub odzysku podzespołów polega na przekazaniu urządzenia do wyspecjalizowanego punktu zbiórki, gdzie będzie przyjęte bezpłatnie. W niektórych krajach produkt można oddać lokalnemu dystrybutorowi podczas zakupu innego urządzenia. Prawidłowa utylizacja urządzenia umożliwi zachowanie cennych zasobów i uniknięcie negatywnego wpływu na zdrowie i środowisko, które może być zagrożone przez nieodpowiednie postępowanie z odpadami. Szczegółowe informacje o najbliższym punkcie zbiórki można uzyskać u władz lokalnych. Nieprawidłowa utylizacja odpadów zagrożona jest karami przewidzianymi w odpowiednich przepisach lokalnych.

Użytkownicy biznesowi w krajach Unii Europejskiej

W razie konieczności pozbycia się urządzeń elektrycznych lub elektronicznych, prosimy skontaktować się z najbliższym punktem sprzedaży lub z dostawcą, którzy udzielą dodatkowych informacji.

Pozbywanie się odpadów w krajach poza Unią Europejską

Taki symbol jest ważny tylko w Unii Europejskiej.

W razie potrzeby pozbycia się niniejszego produktu prosimy skontaktować się z lokalnymi władzami lub ze sprzedawcą celem uzyskania informacji o prawidłowym sposobie postępowania.

