

# KONWERTER VGA NA VIDEO / S-VIDEO

MODEL: AK145A

## INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA

### 1. Informacje ogólne

Konwerter obrazu wysokiej rozdzielczości z sygnału VGA na sygnał Video (TV/monitor LCD). Umożliwia np: jednoczesne oglądanie filmów na TV oraz granie na komputerze PC. Konwerter obsługuje rozdzielczości do 1280x1024@60Hz.

#### Cechy produktu:

- Konwerter VGA to Video zamienia sygnał VGA na wysokiej jakości sygnał wideo z przeplotem.
- Technologia Extra Strong 3D Reduce Noise (redukcja zakłóceń) dająca bardzo ostry i stabilny obraz.
- Umożliwia podłączenie sygnału przez port VGA z:
  - komputera , notebooka
  - gier telewizyjnych (Sony Play Station 2, Microsoft X Box, Game Cable)
  - odtwarzacza VIDEO / DVD / VCD
  - rejestratorów cyfrowych
  - kamer cyfrowych i analogowych
- OSD (on screen display) - wyświetlanie dostępnych funkcji na ekranie: jasność, kontrast, kolor, nasycenie, ostrość, tryb wyświetlania obrazu, rozdzielczość, częstotliwość, reset - powrót do ustawień fabrycznych.
- Obsługiwane systemy TV: NTSC, PAL, PAL-M, PAL-N i NTSC-EIAJ
- Obsługa OVERSCAN/UNDERSCAN
- Nie wymaga dodatkowych sterowników.
- Nadaje sygnały jednocześnie na 3 wyjścia - możliwość podłączenia trzech różnych odbiorników do jednego portu VGA komputera.
- Wymiary konwertera: 110x56x36mm

### 2. Schemat podłączenia & instalacja



Wyjście VGA – do podłączenia monitora komputera lub wyświetlacza LCD  
Wejście VGA – do podłączenia komputera lub innego urządzenia z wyjściem VGA  
Wyjście SVideo – do podłączenia sprzętu z wejściem SVideo  
Wyjście VIDEO – do podłączenia sprzętu z wejściem VIDEO  
Wejście zasilania DC5V – do podłączenia zasilania

- Podłącz kable sygnałowe zgodnie ze schematem podłączenia.
- Podłącz konwerter do zasilania z portu USB za pomocą dołączonego kabla-adaptora.
- Skonfiguruj konwerter za pomocą przycisków i MENU ekranowego OSD.

### OBSŁUGA MENU EKRAKOWEGO (tylko sygnał wyjściowy S-video/Video)

„Menu”: Wejście do menu ekranowego OSD

„do góry/do dołu” w czasie gdy menu OSD jest włączone: wybór opcji, gdy OSD wyłączone: przesuwanie obrazu

„w lewo/prawo” w czasie gdy menu OSD jest włączone: zmiana wybranej opcji, gdy OSD wyłączone: przesuwanie obrazu

„Zoom” - powiększanie obrazu (tylko sygnał S-video/Video)

### 3. Specyfikacja

Wejścia

- VGA input , zasilanie DC-5V (przez kabel USB z komputera)

Wyjścia

- S-video output , Video output, VGA output

Obsługiwane rozdzielczości

- 640x480@60/72/75/85Hz,
- 800x600@60/75Hz,
- 1024x768@60/75Hz;
- 1280x1024@60Hz (tylko VGA input-output)

### 4. Uwagi i środki ostrożności

- Przechowuj urządzenie z dala od źródła wilgoci, w suchym i wolnym od zanieczyszczeń miejscu.
- Czyść urządzenie za pomocą suchej, delikatnej szmatki.
- Nie narażaj urządzenia na ekstremalnie niskie i wysokie temperatury.
- Nie podłączaj urządzenia do źródła napięcia o innych parametrach niż napięcie 5V, prąd 500mA

Deklaracja zgodności do pobrania pod adresem: <http://www.aptel.pl>



### Informacja dla użytkowników o pozbywaniu się urządzeń elektrycznych i elektronicznych (dotyczy gospodarstw domowych)



Przedstawiony symbol umieszczony na produktach lub dołączonej do nich dokumentacji informuje, że niesprawnych urządzeń elektrycznych lub elektronicznych nie można wyrzucać razem z odpadami gospodarczymi. Prawidłowe postępowanie w razie konieczności utylizacji, powtórnego użycia lub odzysku podzespołów polega na przekazaniu urządzenia do wyspecjalizowanego punktu zbiórki, gdzie będzie przyjęte bezpłatnie. W niektórych krajach produkt można oddać lokalnemu dystrybutorowi podczas zakupu innego urządzenia. Prawidłowa utylizacja urządzenia umożliwia zachowanie cennych zasobów i uniknięcie negatywnego wpływu na zdrowie i środowisko, które może być zagrożone przez nieodpowiednie postępowanie z odpadami. Szczegółowe informacje o najbliższym punkcie zbiórki można uzyskać u władz lokalnych. Nieprawidłowa utylizacja odpadów zagrożona jest karami przewidzianymi w odpowiednich przepisach lokalnych.

### Użytkownicy biznesowi w krajach Unii Europejskiej

W razie konieczności pozbycia się urządzeń elektrycznych lub elektronicznych, prosimy skontaktować się z najbliższym punktem sprzedaży lub z dostawcą, którzy udzieli dodatkowych informacji.

### Pozbywanie się odpadów w krajach poza Unią Europejską

Taki symbol jest ważny tylko w Unii Europejskiej.

W razie potrzeby pozbycia się niniejszego produktu prosimy skontaktować się z lokalnymi władzami lub ze sprzedawcą celem uzyskania informacji o prawidłowym sposobie postępowania.