



SEJF NA SZYFR I KLUCZYK MODEL: AG613

INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA

1. Informacje ogólne

Produkt fabrycznie nowy, wysokiej jakości. Wykonany z wysokiej jakości stali malowanej proszkowo. Kombinacja od 3 do 8 cyfr pozwoli bezpiecznie przechowywać to co chcesz. Programowalny zamek na kod cyfrowy umożliwia jego zmianę w razie potrzeby. Awaryjne otwieranie dołączonym w zestawie kluczem. Blokada 30 sekund po trzykrotnym wpisaniu błędnego kodu. Otwory i kotwy montażowe pozwalają nie tylko postawić sejf na półce, ale np.: przytwierdzić go do ściany.

2. Wskazówki dotyczące obsługi urządzenia

* Zainstalowanie baterii oraz pierwsze uruchomienie sejfu:

- Proszę zdjąć pokrywę, znajdującą się z tyłu drzwi sejfu oraz zainstalować w gnieździe 4 dołączone w zestawie baterie AA 1,5V, pamiętając przy tym o odpowiedniej polaryzacji (+ / -) !
- Dołączony do produktu jeden z kluczy awaryjnych należy włożyć do zamka. Proszę lekko przekręcić klucz, a następnie przekręcić pokrętkę w prawą stronę. Teraz można już otworzyć sejf.
- Proszę zresetować kod użytkownika (patrz punkt: „Zresetowanie sejfu i zmiana/przypisanie kodu użytkownika”)
- Proszę zamknąć sejf i po wyjęciu klucza bezpieczeństwa należy ponownie założyć szarą, frontową pokrywę na zamek. Sejf jest już gotowy do użycia.

* Otwieranie sejfu:

- Proszę wprowadzić kod, aktywowany zgodnie z procedurą zawartą w punkcie „Zresetowanie sejfu (...)”!!!
- Proszę wcisnąć przycisk „C” lub „E”. Zaświeci się zielona lampka która oznacza, że sejf może zostać otwarty.
- W ciągu 5 sekund od zapalenia się lampki proszę przekręcić pokrętkę w prawo.
- Po wciśnięciu kolejnej cyfry zapala się żółte światło i rozlega się sygnał dźwiękowy który oznacza, że sejf potwierdził wprowadzoną cyfrę.
- Jeśli błędny kod zostanie wprowadzony trzy razy z rzędu, sejf przez ok. 30 sekund nie przyjmie żadnej wprowadzonej cyfry. Jeśli trzy kolejne razy zostanie ponownie wprowadzony błędny kod, następane wprowadzenie może nastąpić po kolejnych 5 minutach!

* Zamykanie sejfu:

- Należy w zwyczajny sposób zamknąć sejf i przekręcić pokrętkę!

* Zresetowanie sejfu i zmiana/przypisanie kodu użytkownika:

- Gdy sejf jest otwarty należy poszukać czerwonego przycisku, znajdującego się po wewnętrznej stronie drzwi przy ich zawiasach.
- Proszę wcisnąć czerwony przycisk, zapali się wtedy żółte światelko.
- W ciągu 30 sekund należy wprowadzić kod (od 3 – do 8 cyfr), następnie, aby zakończyć i zapisać wprowadzony kod należy wcisnąć „C” lub „E” na klawiaturze, znajdującej się na frontowej stronie drzwi.

- Jeśli żółte światelko nie przestanie migać bądź nie przestanie rozlegać się sygnał dźwiękowy, oznacza to, że sejf nie zaakceptował kodu. = Należy powtórzyć proces wprowadzenia kodu.
- Przed zamknięciem sejfu proszę jeszcze raz sprawdzić swój kod! Tak aby istniała możliwość późniejszego otwarcia sejfu. Teraz można już zamknąć sejf i przekręcić pokrętkę.

* Niestandardowe, mechaniczne otwieranie sejfu przy pomocy klucza bezpieczeństwa:

- Jeśli kod został zapomniany lub wyczerpały się baterie, proszę zdjąć pokrywę, znajdującą się na przedniej stronie sejfu.
- Należy umieścić i lekko przekręcić klucz awaryjny, a następnie przekręcić pokrętkę w prawą stronę.

* Wymiana baterii:

- Jeśli równocześnie świeci się czerwone i żółte światelko oznacza to, że baterie są słabe i muszą zostać wymienione! Gniazdo bateryjne znajduje się po wewnętrznej stronie drzwi sejfu. Sejf jest zasilany 4 bateriami AA o napięciu 1,5 V.
- Po wymianie baterii należy zwrócić uwagę na ich właściwe ułożenie (+ / -). Dla pewności należy przy otwartych drzwiach sejfu, wprowadzić kod aby upewnić, że baterie zostały prawidłowo zainstalowane w urządzeniu.
- UWAGA! Jeśli sejf przez dłuższy czas ma nie być używany, proszę wyjąć z niego baterie! Układ scalony sejfu nie jest wyposażony w baterię podtrzymującą stąd istnieje możliwość utraty kodu przy dłuższym pozostawianiu urządzenia bez zainstalowanych w jego wnętrzu baterii!
- Należy wtedy przeprowadzić procedurę zresetowania sejfu i zmiany/przypisania kodu użytkownika (jw.).

3. Specyfikacja

- Materiał: stal
- Zasilanie: 4x bateria AA (w zestawie)
- Wymiary zewnętrzne: 170 mm x 230 mm x 170 mm
- Wymiary otworu: 16 cm x 12,5 cm
- Kolor: czarny
- Waga: ok. 2,5 kg

- **W zestawie:** sejf, 2 klucze awaryjnego otwierania, 2 kotwy montażowe, 4x bateria AA

4. Uwagi i środki ostrożności

- Przechowuj urządzenie z dala od źródła wilgoci, w suchym i wolnym od zanieczyszczeń miejscu.
- Czyść urządzenie za pomocą suchej, delikatnej szmatki.
- Nie narażaj urządzenia na ekstremalnie niskie i wysokie temperatury!
- Nie rzucaj urządzeniem ani nie wrzucaj go do wody (zawiera elementy elektroniczne) !

IMPORTER: APTEL Sp.J., <http://www.aptel.pl>

Informacja dla użytkowników o pozbywaniu się urządzeń elektrycznych i elektronicznych (dotyczy gospodarstw domowych)



Przedstawiony symbol umieszczony na produktach lub dołączonej do nich dokumentacji informuje, że niesprawnych urządzeń elektrycznych lub elektronicznych nie można wyrzucać razem z odpadami gospodarczymi. Prawidłowe postępowanie w razie konieczności utylizacji, powtórnego użycia lub odzysku podzespołów polega na przekazaniu urządzenia do wyspecjalizowanego punktu zbiórki, gdzie będzie przyjęte bezpłatnie. W niektórych krajach produkt można oddać lokalnemu dystrybutorowi podczas zakupu innego urządzenia. Prawidłowa utylizacja urządzenia umożliwi zachowanie cennych zasobów i uniknięcie negatywnego wpływu na zdrowie i środowisko, które może być zagrożone przez nieodpowiednie postępowanie z odpadami. Szczegółowe informacje o najbliższym punkcie zbiórki można uzyskać u władz lokalnych. Nieprawidłowa utylizacja odpadów zagrożona jest karami przewidzianymi w odpowiednich przepisach lokalnych.

Użytkownicy biznesowi w krajach Unii Europejskiej

W razie konieczności pozbycia się urządzeń elektrycznych lub elektronicznych, prosimy skontaktować się z najbliższym punktem sprzedaży lub z dostawcą, którzy udzieli dodatkowych informacji.

Pozbywanie się odpadów w krajach poza Unią Europejską

Taki symbol jest ważny tylko w Unii Europejskiej. W razie potrzeby pozbycia się niniejszego produktu prosimy skontaktować się z lokalnymi władzami lub ze sprzedawcą celem uzyskania informacji o prawidłowym sposobie postępowania.

