

MINI LOKALIZATOR GPS GSM AK336



INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA

1. Informacje ogólne

Niewielki lokalizator GPS. Służy do określenia pozycji pojazdu lub przedmiotu za pomocą umieszczonej w środku karty SIM łączącej się z masztami GSM. Ogromnym atutem urządzenia jest jego niewielki rozmiar i oszczędne zużycie akumulatora. Wbudowany mikrofon oraz gniazdo na kartę microSD umożliwiają nagrywanie dźwięku bezpośrednio na kartę. Tracker błyskawicznie podaje swoją lokalizację, a sam proces trwa około pół minuty.

Cechy i specyfikacja produktu:

- Niewielki lokalizator GPS.
- Służy do określenia pozycji pojazdu lub przedmiotu za pomocą umieszczonej w środku karty SIM łączącej się z masztami GSM.
- Ogromnym atutem urządzenia jest jego niewielki rozmiar i oszczędne zużycie akumulatora.
- Wbudowany mikrofon oraz gniazdo na kartę microSD umożliwiają nagrywanie dźwięku bezpośrednio na kartę.
- Tracker błyskawicznie podaje swoją lokalizację, a sam proces trwa około pół minuty.
- Materiał: plastik
- Zasilanie: wbudowany akumulator Li-Io
- Sieć: GSM / GPRS
- Pasma GSM: 850 / 900 / 1800 / 1900 MHz
- Czas lokalizacji: 30 sekund
- Dokładność: do 500 metrów
- Czas pracy: 4-6 dni
- Czas czuwania: do 12 dni
- Wymiary: 35 mm x 20 mm x 14 mm
- Kolor: czarny
- Opakowanie: foliowe

2. Obsługa

- Otwórz klapkę urządzenia i umieść w nim aktywną kartę SIM z dostępem do internetu mobilnego.
- UWAGA: Jeżeli posiadasz kartę nano lub microSIM skorzystaj ze stosownego adaptera
- Naładuj baterię urządzenia za pomocą dołączonego kabla USB.
- Umieść kartę microSD w slotcie karty pod klapką, aby rozpocząć automatyczne nagrywanie dźwięku.
- Zamknij klapkę i umieść lokalizator w pożądanym miejscu (np. w samochodzie).
- Urządzenie zwraca swoją lokalizację z dokładnością do około 500 metrów w czasie do około 30 sekund, wykorzystując do tego maszty GSM.
- Komunikacja z urządzeniem następuje za pomocą komend SMS wysyłanych na numer umieszczonej wewnątrz karty SIM.
- **Urządzenie odsyła SMS z wynikiem zadanej komendy:**
- **Funkcje lokalizatora GPS GF-07 aktywowane kodem SMS:**

000 - potwierdzenie komunikacji z urządzeniem

102 - w odpowiedzi otrzymujemy login i hasło do mapy na stronie gpsui.net

444 - aktywacja / reset urządzenia

445 - usunięcie całej pamięci z karty microSD

555 - aktywacja funkcji nagrywania dźwięku na karcie microSD

666 - aktywacja czujnika dźwięku (Call-Back) - po wykryciu dźwięku powyżej 40dB lokalizator oddzwoni - po odebraniu połączenia będziemy słyszeć to co wychwyti mikrofon urządzenia

777 - w odpowiedzi lokalizator zwraca informację o tym gdzie się znajduje (ulica, nr domu, kod pocztowy, miejscowość, kraj), link do strony z mapą o tym adresie i poziom naładowania baterii

999 - aktywuje ponowne uruchomienie lokalizatora

3. Uwagi i środki ostrożności

- Urządzenie to jest przeznaczone do użytku wewnętrznego.
- Do czyszczenia używać wilgotnej ściereczki, ewentualnie łagodnego detergentu
- Nigdy nie zanurzać urządzenia w wodzie!
- Nie rozmontowywać na części! Samodzielne modyfikacje mogą skutkować pozbawieniem prawa do gwarancji oraz rękojmi!

Informacja dla użytkowników o pozbywaniu się urządzeń elektrycznych i elektronicznych (dotyczy gospodarstw domowych)



Przedstawiony symbol umieszczony na produktach lub dołączonej do nich dokumentacji informuje, że niesprawnych urządzeń elektrycznych lub elektronicznych nie można wyrzucać razem z odpadami gospodarczymi. Prawidłowe postępowanie w razie konieczności utylizacji, powtórnego użycia lub odzysku podzespołów polega na przekazaniu urządzenia do wyspecjalizowanego punktu zbiórki, gdzie będzie przyjęte bezpłatnie. W niektórych krajach produkt można oddać lokalnemu dystrybutorowi podczas zakupu innego urządzenia.

Prawidłowa utylizacja urządzenia umożliwia zachowanie cennych zasobów i uniknięcie negatywnego wpływu na zdrowie i środowisko, które może być zagrożone przez nieodpowiednie postępowanie z odpadami. Szczegółowe informacje o najbliższym punkcie zbiórki można uzyskać u władz lokalnych.

Nieprawidłowa utylizacja odpadów zagrożona jest karami przewidzianymi w odpowiednich przepisach lokalnych.

Użytkownicy biznesowi w krajach Unii Europejskiej

W razie konieczności pozbycia się urządzeń elektrycznych lub elektronicznych, prosimy skontaktować się z najbliższym punktem sprzedaży lub z dostawcą, którzy udzieli dodatkowych informacji.

Pozbywanie się odpadów w krajach poza Unią Europejską

Taki symbol jest ważny tylko w Unii Europejskiej.

W razie potrzeby pozbycia się niniejszego produktu prosimy skontaktować się z lokalnymi władzami lub ze sprzedawcą celem uzyskania informacji o prawidłowym sposobie postępowania.



OSOBA ODPOWIEDZIALNA:

*APTEL Sp. z o.o.
15-680 Białystok, Polska
ul. Produkcyjna 106B
mail: gpsr@aptel.pl*

PRODUCENT:

*Shenzhen Jiekaitong Technology Co., Ltd
Room 201, Building A, No. 25, Ping'an Avenue, Xinnan Community,
Pinghu Street,
Longgang District,
Shenzhen, China
shenzenjiekaitong@gmail.com*